

Telefon-Sender

Typ 50.0

Funktion: Der Telefon-Sender ist ein Sender des HGT-Lichtsystems. Er nimmt über einen festen Anschluss an der N-codierten Steckbuchse der TAE-Dose das Telefonklingeln auf, setzt es in Funksignale um und gibt die Funksignale auf die Netzleitung. Alle an das Lichtnetz angeschlossenen Empfänger zeigen jedes Klingeln des Telefons mit je drei Lichtblitzen an. Der Telefon-Sender ist kein Empfänger. Dieses Gerät ist besonders geeignet für Personen mit reduziertem Hörvermögen.


Blitzfolge: 1 x Telefonklingeln = * * *



Anschluss: Anschluss an 230 V~ durch Einstecken in eine Netzsteckdose in der Nähe der TAE-Dose
Anschluss an die Telefonleitung durch Einstecken des TAE-Steckers in eine N-codierte Buchse der TAE-Steckdose

Kontrolle: Beim Einschalten des Gerätes müssen alle Empfänger eine Blitzfolge abgeben, bei Empfängern mit Kontroll-Display leuchtet ständig das Telefon-Symbol.

Hinweis: Der Telefon-Sender besitzt acht Buchstabenkanäle (A-H). Alle Kanäle arbeiten mit Kontroll-Code-System. Die Farbkanäle werden nicht mehr unterstützt.

Daten:	Stromversorgung:	230 V~, 50 Hz, 2 Watt
	Prüfzeichen:	
	Größe:	82 x 134 x 83 mm
	Gewicht:	ca. 240 g
	Farbe:	weiß
	Serien-Zubehör:	3 m Kabel zum Anschluss an die TAE-Steckdose